

LEGENDA:

- Wypust oświetleniowy
- A — Oprawa typu plafon LED, ok. 19W min. 3000lm, IP65, IK10, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, trwałość źródeł LED - 60 000h,
- B — Oprawa natynkowa typu LED, ok. 31W, min. 4800lm, IP44, IK04, wymiar 60x60, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 60 000 h,
- C — Oprawa naścienna, szczelna, typu LED 11W, 1300lm, IP44, IK04, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, zasilacz
- D — Oprawa szczelna LED 28W, 4400lm, IP65, IK10, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, zasilacz
- Aw1 — Oprawa awaryjna LED, min. 270lm, IP44, II klasa ochronności, czas podtrzymania co najmniej 1godz, optyka uniwersalne, z autotestem, certyfikat CNBOP,
- Aw2 — Oprawa awaryjno-sieciowa LED, min. 270lm, IP66, I klasa ochronności, czas podtrzymania co najmniej 1godz, optyka asymetryczna, z autotestem, przystosowana do niskich temperatur, certyfikat CNBOP,
- Ew1 — Oprawa ewakuacyjna, naścienna, LED, 2,5W, IP65, min. min. 1h, z piktogramem, z autotestem, praca na ciemno, certyfikat CNBOP
- Oprawa typu naświetlacz LED 30W, 4000K, IP65, wys. zawieszenia 4,5m pod kątem 45°
- Łącznik pojedynczy 10A - IP20/IP44
- Łącznik grupowy 10A - IP20/IP44
- Łącznik schodowy 10A, p/t - IP20/IP44
- Rozdzielnice elektryczne
- WDC - przeciwpożarowy wyłącznik bezpieczeństwa
- PWP — Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- Gniazdo 16A 250V p/t IP20
- Gniazdo 16A 250V p/t IP44
- Wypust przewodu zasilającego
- ZG — Zestaw gniazd komputerowych IP20 p/t.: 2 x gniazdo komputerowe DATA z kluczem, 2 x gniazdo ogólne 2 x RJ45
- Zestaw gniazdowy IP44 z rozłącznikiem, 1x gniazdo 16A 5P 400V, 2x gniazdo 16A 250V,
- TA — Terminala zintegrowanego systemu alarmowania
- T — Gniazdo 2xRJ45(internetowe+telefoniczne)
- TV — Gniazdo RTV+SAT
- GTT — Szafa teletechniczna
- Koryta stalowe pełne z pokrywami K100H42/K200H42

OBJAŚNIENIA

K1 - zintegrowany zestaw kanałów (dymowy Ø 20 + kana³ wentylacyjny) wym. ca³kowitym 36 x 50 cm z podsufitow¹ kratk¹ wentylacyjn¹ (**pks**)

(**WM1** - **WM9**) - sufitowe wywiewne kanały grawitacyjne do wykonania z rur izolowanych Ø 110 mm zakończone nasadą dachową na każdym kanale

GKN - grawitacyjny kanał nawiewny typu "Z" o przekroju 100 x 200 mm z czerpnią wystawioną min. 2,0 m nad poziomem terenu i wyrzutnią na wys. 30 cm od poziomu posadzki kotłowni

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PRZYZIEMIA

OZN.	*NAZWA-FUNKCJA*	*PODŁOGA*	*P/U M2*
0/1	Garaż dla samochodu strażackiego	Posadzka z betonu C25/30	60.000000
0/2	Pom techniczne	gres antypoślizgowy	10.350000
0/3	Pom techniczne	gres antypoślizgowy	2.800000
0/4	Magazynek techniczny	gres antypoślizgowy	3.600000
0/5	Komunikacja	gres antypoślizgowy	11.800000
0/6	Przygotowalnia posiłków sporządzanych samodzielnie przez członków OSP	gres antypoślizgowy	10.800000
0/7	Łazienka wspólna dla kobiet i mężczyzn	gres antypoślizgowy	11.100000
0/8	Szatnia OSP	gres antypoślizgowy	16.200000
0/9	Pralnia	gres antypoślizgowy	2.450000
0/10	Pom. administracyjno - socjalne	gres antypoślizgowy	71.800000
		SUMA	200.90

OBIEKT: **Budowa budynku remizy strażackiej OSP z infrastrukturą towarzyszącą**

LOKALIZACJA: obręb Karpowicze, działka Nr geod. 1116, gm./ j.ew. Suchowola

INWESTOR : **GMINA SUCHOWOLA**, Plac Kościuszki 5, 16 - 150 Suchowola

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHEBUD", 16 - 100 Sokółka, ul. Krótka 6

Autor projektu:	INST. ELEKTRYCZNE *mgr inż arch Robert Grodzki* upr. budowlane do proj. b/o w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych PDL/o901/POOE/06	podpis:
Nazwa pliku:	Karpowicze_Remiza OSP	ARK. NR: E-2
Skala	1 : 50	Data: 15.11.2021
		RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE